

Universální nabíječ NiCd nebo NiMH akumulátorů MW9168GS

Mikroprocesorem řízený nabíječ. Automaticky ukončí nabíjení podle poklesu napětí na konci nabíjení ($-\Delta V$) a přepne nabíječ na konzervační dobíjení. Tímto je zabráněno přebíjení akumulátorů a zároveň konzervační dobíjení eliminuje ztráty samovybíjení.

Nabíječ má funkci „Refresh“, která umožňuje zotavit starší články nebo články po dlouhodobém skladování nebo jinak poškozené články.

Návod k použití:

1. Připojte nabíječ do elektrické sítě (230V AC)
2. Podle velikosti lze nabíjet akumulátory AAA, AA, C, D. Vložte články do nabíjecích šachet.
3. Na přepínači vyberte, zda budete nabíjet dva („2 AKKUS LADEN“) nebo čtyři akumulátory („4 AKKUS LADEN“). Rozsvítí se LED (Obr.1). Pokud nabíjíte 9V akumulátorovou baterii, rozsvítí se prostřední LED (Obr.2). **Poznámka:** Pokud nabíjíte pouze dva akumulátory, musí být umístěny v levých nabíjecích šachtách.
4. Pokud zmáčknete žluté tlačítko „ENTLADEN“, nabíječ začne akumulátory vybíjet a LED indikace svítí žlutě (Obr.3).
5. Po vybití akumulátorů nabíječ přepne opět do nabíjecího režimu. Pravá LED svítí červeně (Obr.1). **Poznámka:** Nikdy nepoužívejte funkci vybíjení pro 9V akumulátorové baterie.
6. Pokud máte pocit, že baterie nepracují na plný výkon nebo jsou po dlouhodobém skladování, můžete využít funkci „REFRESH“ – pro zotavení akumulátorů. Červený přepínač dejte do prostřední polohy a levá LED začne svítit žlutě (Obr. 4). Po ukončení zotavovacího procesu LED zhasne. **Poznámka:** funkci „Refresh“ nepoužívejte na akumulátory, které pracují bez problémů.
7. Po ukončení nabíjení se LED rozsvítí zeleně, u 9V akumulátorových baterií červeně.
8. Vyjměte baterie z nabíječe.
9. Odpojte nabíječ z elektrické sítě.

Upozornění:

1. Nabíječ je určen pouze do vnitřních prostor.
2. Používejte pouze pro nabíjení nabíjecích akumulátorů.
3. Nabíjecí časy uvedené v tabulce jsou pouze orientační.
4. Poškozený nabíječ nepoužívejte. Servis může provádět pouze dovozce či odborný servis.

Technická specifikace:

Vstupní napětí: 230V AC, 12W

Výstupní napětí : AAA, AA, C, D: 2,8 V/ 5,6 V DC; 9V: 10V DC

Výstupní proudy: AAA: 300 mA; AA, C, D: 800 mA; 9V: 13 mA

Typ	Kapacita akumulátoru	Přibližný nabíjecí čas
NiCd	500 mAh	0,75 hod
	700 mAh	1,1 hod
NiMH	1200 mAh	1,8 hod
	1500 mAh	2,2 hod
9V	100 mAh	9 hod